

PROFINESSE Réf. KIT6715

Filtre-Amplificateur Auto-programmable



- Amplificateur de filtres terrestres programmables simplifié
- **Auto-scan intelligent** : permet de réduire considérablement le temps de réglage
- **Flexibilité totale** dans la configuration des filtres après l'auto-scan
- **Boîtier ultra compact** : montage intérieur et extérieur
- 3 entrées universelles : FM/VHF/UHF
- Peut traiter et convertir 32 canaux
- Niveau de sortie réglable de 70 à 90 dB μ v
- Filtrage ultra sélectif (>50 dB / canal adjacent)
- CAG en temps réel sur tous les multiplex individuels
- Programmation simplifiée par bouton poussoir-rotatif et afficheur LCD rétro-éclairé
- Téléalimentation 12V pour préamplificateur ou antenne active
- Code de sécurité afin d'interdire la programmation à toute personne non autorisée
- Alimentation par la sortie, connecteur type F
- Développé et fabriqué en Europe

Caractéristiques techniques KIT6715

Entrées	-	3 x FM/VHF/UHF
Sortie	-	1
Gamme de fréquences Entrées	MHz	FM: 88 – 108 / VHF : 174-240 / UHF : 470-694
Gamme de fréquences Sortie	MHz	88-862
Protection LTE	MHz	694 (5G)
Niveau d'entrée	dB μ V	35 - 105
Niveau de sortie (60 dB/IM3)	dB μ V	70 - 90
Conversion	-	Oui
Auto-scan	-	Oui
Nombre de canaux	-	32 filtres
Gain	dB	FM : > 50 / VHF : > 50 / UHF : > 50
Réglage du gain	-	CAG - Contrôle Automatique de Gain
Atténuateur général	dB	0-20
Atténuateur VHF	dB	0-15
Sélectivité	dB/ 1	50
MER sortie	dB	VHF : > 35 / UHF : > 35
Affaiblissement de réflexion	dB	10
Protection contre les décharges électrostatiques	-	sur toutes les entrées
Téléalimentation pour préamplificateur de mât. Courant	VDC mA	12 100
Connecteurs Entrées-Sortie	-	Type F- femelle
Température de fonctionnement	° C	-20 à +65
Alimentation	VDC	12 (alimentation réf. 2438 fournie)
Consommation	W	6
Dimensions	mm	82 x 98 x 32
Poids	kg	0,350
Code EAN13	-	5404041102993

Spécifications sujettes à modification sans préavis 12/24

