PAS0032

Prises rondes TV SAT



Série de prises rondes à 2, 3 ou 4 sorties avec connecteur IEC femelle pour la bande radio, IEC mâle pour la bande TV et connecteur F femelle pour la bande Satellite.

Spécifications techniques

- Ils permettent de séparer le **signal d'entrée combiné** sur des connecteurs de sortie séparés.
- Blindage élevé.
- Excellente séparation entre les bandes.
- Perte de passe-bas.
- Courant maximum sur le connecteur F **500mA**.
- Installation rapide et facile.

PAS0032		
Code		PAS0032
Tipo presa		Terminal
R		
Connecteurs		IEC femelle
Largeur de bande		88-108
Perdita passaggio		2
SAT1		
Connecteurs SAT		F femelle
Largeur de bande SAT	MHz	950-2150
Perdita passaggio SAT	dB	2
TV		
Connecteur TV		IEC mâle
Bande fréquences TV	MHz	5-68 / 120-862
Perdita passaggio TV	dB	1.5
Caractéristiques générales		
Conformité		EN50083-2:2012/A1:2015

Dimensions et conditionnement		
Pièces		20
code EAN		8016978059638
Dimension emballage	mm	82 x 82 x 44
Dimensions produit	mm	76 x 76 x 35